

KVM-switch med 2 portar för dubbla bildskärmar DisplayPort och HDMI, 4K 60 Hz, 1x HDMI & 1x DP-bildskärm, 2 portar USB 5 Gbps-hubb, 2x USB HID-portar, TAA-kompatibel

Produkt ID: P2ADDH462-KVM-SWITCH



KVM-switchen för HDMI och DisplayPort gör det möjligt att använda en HDMI- och en DisplayPort-skärm med olika skärmar utan att behöva använda adaptrar eller omvandlare. Det gör att du kan dela kringutrustning, t.ex. tangentbord, mus, ljudenhet och dubbla bildskärmar, mellan två datorer.

Anslut en HDMI- och en DisplayPort-skärm till den här KVM-switchen som båda stöder upplösningar på upp till 4K 60 Hz för högupplöst innehåll utan behov av adaptrar. HDMI-porten är idealisk för anslutning till ett brett utbud av enheter, inklusive TV-apparater, bildskärmar och projektorer, medan DisplayPort-porten är idealisk för högpresterande bildskärmar.

USB 3.0-hubben ger höghastighetsdataöverföring via två USB 3.0-portar för enheter som externa SSD-enheter och flashminnen. Den har också två dedikerade USB HID-portar för tangentbord och mus.

Den TAA-kompatibla KVM-switchen erbjuder BIOS/UEFI-kontroll och fungerar med alla operativsystem, inklusive Windows, macOS, ChromeOS och Linux, och kräver inte någon programvara. Den är kompatibel med alla hårdvaruplattformar, t.ex. Intel, AMD och Apple.

KVM-switchen kan styras via tryckknappar eller snabbknappar med en ljudsignal som bekräftelse. LED-ljus visar snabbt portvalens status. Du kan lyssna på ljud från en dator samtidigt som du styr en annan.

Den hållbara designen har ett stålhölje som hjälper till att förhindra elektromagnetisk interferens (EMI), vilket förbättrar KVM:ens stabilitet och tillförlitlighet. Den robusta konstruktionen gör den idealisk för installation i olika miljöer. Du får ESD-skydd på 8 kV via luft och 6 kV via kontakt.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Dela en HDMI- och DisplayPort-skärm, en mus, ett tangentbord och en ljudenhet mellan två stationära datorer
- Perfekt för CAD/CAM, videoeditering och innehållsskapande tillämpningar

Funktioner

- **HDMI + DISPLAYPORT KVM-SWITCH:** Använd denna HDMI+DP KVM-switch om du vill använda både en HDMI- och en DisplayPort-skärm utan adapttrar och dela kringutrustning, inklusive tangentbord, mus, ljudenhet och dubbla bildskärmar, mellan två datorer
- **DELA ENKELT USB-ENHETER:** Ger höghastighetsdataöverföring via två USB 3.0-portar för enheter som externa SSD-enheter och flashminnen, samt två dedikerade USB HID-portar för tangentbord och mus
- **UNIVERSELL KOMPATIBILITET:** TAA-kompatibel KVM-switch ger BIOS/UEFI-kontroll och fungerar med alla operativsystem, inklusive Windows, macOS, ChromeOS och Linux. Ingen programvara krävs. Kompatibel med alla hårdvaruplattformar som Intel, AMD och Apple
- **FLERA VÄXLINGSALTERNATIV:** KVM-kontroller som är lätta att använda via tryckknappar eller snabbtangenter med en akustisk summer som bekräftelse. Lampor ger snabb visuell status för portval. Lyssna på ljud från en dator samtidigt som du styr en annan
- **HÅLLBAR DESIGN:** Stålhöljet förhindrar elektromagnetiska störningar (EMI) och förbättrar KVM-switchens stabilitet och tillförlitlighet. Robust konstruktion gör den idealisk för installation i en mängd olika miljöer. ESD-skydd för 8 kV via luft/6 kV via kontakt

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Ja
KVM-portar	2

PC-gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
PC-videotyp	DisplayPort + HDMI
Flera skärmar	2
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
Video Revision	DisplayPort 1.2 HDMI 2.0
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Stödda upplösningar	3840x1080 60Hz 2560x1080 75Hz 3440x1440 144Hz 3840x2160 120Hz 3264x1836 120Hz 3200x1800 120Hz 3072x1728 120Hz 2880x1620 120Hz 2560x1440 120Hz <i>Other resolutions and refresh rates may be supported</i>
Audio-specifikationer	HDMI - 7.1 Channel Audio DisplayPort - 2 Channel Audio Analog Stereo - 2 Channel Audio

	Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
	Medeltid mellan fel (MTBF)	138 390 timmar
Kontakt(er)	Konsolgränssnitt	1 - DisplayPort
		1 - HDMI
		2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
		2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		2 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
	Värdkontakter	1 - Cylindrisk strömkontakt (storlek M, OD: 5,50, ID: 2,10)
		2 - DisplayPort
		2 - HDMI
		2 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)
		4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Inga drivrutiner eller program behövs
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - PC-LED: Fast grön när en värdanslutning detekteras. Blinkar grönt när en värdanslutning inte detekteras
		1 - Hubb-LED: Fast röd när PC-porten är vald
Ström	Power Source	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1A
	Utspänning	12V DC
	Utström	3A

	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M
	Strömförbrukning	36W
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0-90 % RH (icke-kondenserande)
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Zinkpläterat hölje
	Produktlängd	6.4 in [163 mm]
	Produktbredd	3.9 in [100 mm]
	Produkthöjd	2.6 in [66 mm]
	Produktvikt	26.5 oz [750 g]
Förpackning		
	Package Length	6.4 in [16.2 cm]
	Package Width	13.1 in [33.2 cm]
	Package Height	5.0 in [12.8 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	4.5 oz [128.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - KVM-switch
		1 - universell strömadapter (NA/EU/UK/ANZ)
		1 - Snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.