

2-portars DisplayPort KVM-switch för dubbla bildskärmar och videomatrix med dubbla vyer, 4K 60 Hz, 4x USB-hubbportar, snabbtangenväxling, DP 1.2 Matrix KVM, TAA-kompatibel

Produkt ID: P2ADD121D-KVM-SWITCH



Med KVM-switchen för videomatrix kan du visa en bildskärm från varje ansluten dator och växla tangentbord, mus och ljudenhet mellan de valda bildskärmarna med snabbtangenter. Du kan också växla mellan alla anslutna tillägg och båda skärmarna som en vanlig KVM.

Den TAA-kompatibla KVM-switchen ger BIOS-/UEFI-kontroll och fungerar med alla operativsystem, inklusive Windows, macOS och Linux. Ingen programvara krävs och den är kompatibel med alla hårdvaruplattformar, t.ex. Intel, AMD och Apple Silicon.

Det är enkelt att byta KVM-port med tryckknappen på framsidan, snabbtangenter eller den medföljande fjärrvals kabeln. En ljudsignal bekräftar och LED-lampor visar portvalets status.

Den hållbara designen har ett stålhölje som hjälper till att förhindra elektromagnetisk interferens (EMI), vilket förbättrar KVM:ens stabilitet och tillförlitlighet. Den robusta konstruktionen gör den idealisk för installation i en mängd olika miljöer, och den erbjuder 8 kV via luft/6 kV via kontakt ESD-skydd.

Eliminera behovet av att ansluta 3,5 mm kablar från datorerna till KVM genom att använda den här KVM-switchens inbyggda USB-ljudenhet som har ljuduttag på 3,5 mm för både mikrofon och högtalare. Den här konfigurationen förenklar din arbetsplats genom att integrera ljudhantering direkt i KVM-switchen.

StarTech.com Connectivity Tools är utvecklat för att förbättra prestanda och säkerhet och är det enda programvarupaketet på marknaden som fungerar med ett brett utbud av IT-anslutningstillbehör. Programvarusviten inkluderar:

- Advanced Windows Layout Utility: Konfigurera och spara anpassade fönsterlayouter.

- USB Event Monitoring Utility: Spåra och logga anslutna USB-enheter.

För mer information och för att ladda ner StarTech.com Connectivity Tools-programmet besök:
www.startech.com/connectivity-tools

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Övervaka och växla mellan två datorer med hjälp av videomatrixfunktionalitet
- Dela två bildskärmar, en mus, tangentbord och ljudenhet mellan två stationära datorer

Funktioner

- KVM-SWITCH FÖR VIDEOMATRIS: Visa en bildskärm från varje ansluten dator och växla tangentbord, mus och inbyggd USB-ljudenhet mellan de valda bildskärmarna med hjälp av snabbtangenter eller växla all ansluten kringutrustning och båda bildskärmarna som en vanlig KVM
- FLERA VÄXLINGSALTERNATIV: Det är enkelt att byta KVM-portar med tryckknappen på framsidan, snabbtangenter eller den medföljande fjärrväljarkabeln. En ljudsignal bekräftar åtgärden. Med lysdioder kan du snabbt se det på vald port
- UNIVERSELL KOMPATIBILITET: TAA-kompatibel KVM-switch ger BIOS/UEFI-kontroll och fungerar med alla operativsystem, inklusive Windows, macOS och Linux. Ingen programvara krävs. Kompatibel med alla hårdvaruplattformar som Intel, AMD och Apple Silicon
- HÅLLBAR DESIGN: Stålhöljet förhindrar elektromagnetiska störningar (EMI) och förbättrar KVM-switchens stabilitet och tillförlitlighet. Robust konstruktion gör den idealisk för installation i en mängd olika miljöer. ESD-skydd för 8 kV via luft/6 kV via kontakt
- VÅR FÖRDEL: Inkluderar anslutningsverktyg för IT-proffs och IT-helpdeskteam med USB Event Monitoring för loggning av USB-enhetsanslutningar med tidsstämplar, och Windows Layout för att återställa Windows-platser vid byte av värdar

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Ja
KVM-portar	2
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	DisplayPort
Flera skärmar	2
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Nej
Industristandarder	DisplayPort 1.2 USB 2.0
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
Video Revision	DisplayPort 1.2
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal dataöverföringshastighet	480 Mbps
Maximal digital upplösning	3840x2160 60 Hz (4:4:4 10-bitar)
Stödda upplösningar	3840x2160 60 Hz 2560x1440 2048x1152 1920x1440 1920x1200 1920x1080 1856x1392 1792x1344 1680x1050 1600x1200 1600x900 1400x1050 1440x900 1360x768 1366x768 1280x1024 1280x960 1280x768 1280x720 1280x600 1152x864 1024x768 800x600 720x576 720x480 640x480 Andra upplösningar och uppdateringsfrekvenser kan stödjas
Stöd för widescreen	Ja

	Audio-specifikationer	Analog Stereo - 2 Channel Audio
	Auto Scan	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
	Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
	Medeltid mellan fel (MTBF)	87 298 timmar
Kontakt(er)	Konsolgränssnitt	2 - DisplayPort 4 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps) 2 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
	Värdkontakter	4 - DisplayPort 2 - USB Type-B (4 pin) USB 2.0
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Inga drivrutiner eller program behövs
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Denna KVM-switch stöder inte MST-pass-through (Multi-Stream Transport)
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström: Rött sken indikerar att KVM-switchen tar emot ström 1 - PC 1: Blinkar grönt indikerar att PC 1-port är vald, men ingen USB-anslutning detekteras Grön färg: PC 1-porten är vald och en USB-anslutning detekteras 1 - PC 2: Blinkar grönt indikerar att PC 2-port är vald, men ingen USB-anslutning detekteras Grön färg: PC 2-porten är vald och en USB-anslutning detekteras
Ström	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC

Inström	1A
Utspänning	12V DC
Utström	3A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	36W

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0-90 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Aluminium och stål
Produktlängd	8.7 in [221 mm]
Produktbredd	4.1 in [105 mm]
Produkthöjd	1.0 in [26 mm]
Produktvikt	22.1 oz [626 g]

Förpackning

Paketets längd	11.5 in [29.2 cm]
Package Width	9.8 in [25.0 cm]
Paketets höjd	3.1 in [7.8 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.4 lb [1.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - KVM-switch
	1 - Fjärrvalskabel

1 - universell strömadapter (NA/EU/UK/ANZ)

1 - Snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.