Sandberg®

Survivor DAB Radio All-in-1 20000

Tuotekoodi:

421-38

Sandberg® ACTIVE

EAN: 5705730421389

Sandberg Survivor DAB Radio All-in-1 20000 yhdistää kaiken, mitä tarvitset luonnossa tai hätätilanteissa. Se tarjoaa DAB+/FM-radion, Bluetooth-kaiuttimen ja tehokkaan 20000 mAh varavirtalähteen yhdessä tukevassa ja luotettavassa designissa. Värillisen TFT-näytön, aurinkolatauksen, käsikammen ja vahvojen LED-valojen ansiosta sinulla on aina virtaa, valoa ja tietoa käden ulottuvilla—even when everything else fails. Täydellinen valinta ulkoiluun, retkeilyyn, varautumiseen ja yllättäviin tilanteisiin, joissa yksi laite tarvitsee tehdä kaiken.

Lisätietoa:
www.sandberg.world

Product Sheet 421-38 fi - v2.12

Sandberg Survivor DAB Radio All-in-1 20000

Tekniset tiedot

Powerbank:
Capacity: 20000 mAh / 74 Wh / 3.7V
USB-A output: 5V / 3.1A max
USB-C output: 5V / 3.1A max
USB-C input: 5V / 3.1A max

Charging:
USB-C charging (0–100%): 8-9 hours
Solar charging: Emergency top-up only
Hand crank charging: Approx. 1–2 minutes of radio power per 1 minute of cranking (ideal for emergency listening)
External device charging: 5V / 3.1A max

Radio:
DAB+: 174 – 240 MHz
FM: 87.5 – 108.0 MHz
FM Radio play time: Up to 160 hours
DAB Radio play time: Up to 140 hours

Bluetooth:
Version: 5.3

Pakkaustiedot

1 Sandberg Survivor DAB Radio All-in-1 20000
1 USB-A to USB-C charge cable 50 cm
1 Carry bag
1 Quick guide
1 GPSR Safety guide

Pikaopas: https://sandberg.world/mt/manual/421-38

Mitat

	Tuote	Pakkaus
Korkeus (cm)	10.90	12.00
Leveys (cm)	18.50	21.30
Syvyys (cm)	9.60	14.30
Paino (g)	890.00	1,030.00

Tuote:
www.sandberg.world/product/survivor-dabradio-allin1-20000

Sandberg®

Jälleenmyyjä: