



Laptop Powerbank 27000 PD100W

Tuotekoodi:



421-13



EAN:



5705730421136



Sandberg Laptop Powerbank 27 000 PD 100 W on huippuluokan varavirtalähde, joka vaikuttavan nopea ja suorituskykyinen, ja siinä on suuri 27 000 mAh kapasiteetti! Tämän varavirtalähteen ansiosta nopea ja tehokas lataus on aina taattu kaikkiin kannettaviin laitteisiin, missä ja milloin tahansa. Se tukee jopa 84 watin tasavirtaa, tavallista USB-A:ta ja USB-C PD 27 + 100 W, mikä tarkoittaa, että voit ladata lähes mitä tahansa kannettavaa laitetta, kuten tietokonetta, ennätysajassa. Älykkään tietonäytön ansiosta voit hallita latausta alusta loppuun saakka.



Lisätietoa:



www.sandberg.world



Sandberg Laptop Powerbank 27000 PD100W



Tekniset tiedot

Capacity: 27000 mAh / 99,9 Wh / 3.7V
DC-port input: 12-24V/3A (72W max)
DC-port output: 12V/5A, 16.5V/4A, 20V/3.5A, 24V/3.5A (84W max)
USB-C PD input: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W max)
USB-C PD output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max)
USB-A output: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W max)
USB-C (2) output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A (30W max)
Wireless charger max: 10W
Supports Pass-Through Charging: Yes. While DC is input, USB-C2 & USB-A can do output at the same time (15W max per port).
DC5521 port standard
Charge temperature: -10~45?
Discharge temperature: -20~60?



Sitaatteja lehdistä



Pakkaustiedot

1 Sandberg Laptop Powerbank 27000 PD100W
1 Set of 12 laptop DC plug adaptor tips
1 DC-DC charging cable, 75 cm
1 USB-C to USB-C charging cable, 50 cm 100Watt
1 Adapter DC-5521 plug to car cigarette-lighter socket
1 Quick guide

Pikaopas: <https://sandberg.world/mt/manual/421-13>

↔ Mitat

	Tuote	Pakkaus
Korkeus (cm)	5.00	19.60
Leveys (cm)	7.50	17.50
Syvyys (cm)	12.60	5.90
Paino (g)	589.00	925.00



Tuote:
www.sandberg.world/product/laptop-powerbank-27000-pd100w



Jälleenmyyjä: