



Pocket Radio FM+AM Recharge

Tuotekoodi:

421-02



EAN:



5
Years
Warranty



Pienikokoinen Sandberg Pocket Radio FM+AM Recharge kulkee kätevästi mukana ulkoillessasi. Se sopii erinomaisesti mukaan lenkille, pyöräretkelle, telttailuun ja vastaaviin aktiviteetteihin. Se on hyvä myös hätäradiona, jos sähkönjakelussa ja internetyhteyksissä on ongelmia. Sisäänrakennettu ladattava akku. Mukana on kuulokkeet, jotka toimivat myös FM- ja AM-radiosignaalien vastaanottoantennina.



Lisätietoa:



www.sandberg.world

Sandberg Pocket Radio FM+AM Recharge



Tekniset tiedot

AM Frequency range: 522-1710KHz (9KHz) / 520-170KHz (10KHz)
AM Sensitivity: <20mV/m
FM Frequency range: 76-108MHz
AM Signal to noise ratio: >30db
FM Signal to noise ratio: >40db
Maximum output power: 6.5mw
USB-C Input (charging by included USB-A to USB-C cable)
Built-in display
Battery capacity: 500mAh, 3.7V (1.85 Wh)
Playtime: Up to 15hrs



Pakkaustiedot

1 Sandberg Pocket Radio FM+AM Recharge
1 Earphones
1 Charge cable USB-A to USB-C 50cm
1 Quick guide

Pikaopas: <https://sandberg.world/mt/manual/421-02>

↔ Mitat

	Tuote	Pakkaus
Korkeus (cm)	8.60	14.00
Leveys (cm)	4.50	10.60
Syvyys (cm)	1.20	3.50
Paino (g)	60.00	100.00



Tuote:
www.sandberg.world/product/pocket-radio-fmam-recharge



Jälleenmyyjä: