



Laptop Powerbank 27000 PD100W

Varunr:



421-13



EAN:



5705730421136




Sandberg Laptop Powerbank 27000 PD100W är den ultimata powerbanken med imponerande hastighet, kraftfulla prestanda och kapacitet på hela 27000 mAh! Med den har du alltid tillgång till snabb och effektiv laddning av alla enheter – oavsett var du befinner dig. Den har stöd för både DC upp till 84W, vanlig USB-A och USB-C PD 27+100W. Det betyder rekordsnabb laddning av nästan alla typer av mobila produkter, även bärbara datorer. En smart, lättläst display ger full kontroll över laddningsförloppet.



Mer information:



www.sandberg.world



Sandberg Laptop Powerbank 27000 PD100W



Specifikationer

Capacity: 27000 mAh / 99,9 Wh / 3.7V
DC-port input: 12-24V/3A (72W max)
DC-port output: 12V/5A, 16.5V/4A, 20V/3.5A, 24V/3.5A (84W max)
USB-C PD input: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W max)
USB-C PD output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max)
USB-A output: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W max)
USB-C (2) output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A (30W max)
Wireless charger max: 10W
Supports Pass-Through Charging: Yes. While DC is input, USB-C2 & USB-A can do output at the same time (15W max per port).
DC5521 port standard
Charge temperature: -10~45?
Discharge temperature: -20~60?

"NOTE: The powerbank doesn't support charging of low power consuming devices such as earphones. The powerbank will turn off automatically, and the device will not be charged."

 Presscitat



Paketinformation

1 Sandberg Laptop Powerbank 27000 PD100W
1 Set of 12 laptop DC plug adaptor tips
1 DC-DC charging cable, 75 cm
1 USB-C to USB-C charging cable, 50 cm 100Watt
1 Adapter DC-5521 plug to car cigarette-lighter socket
1 Quick guide

Snabbguide: <https://sandberg.world/mt/manual/421-13>

 Mått

	Produkt	Paket
Höjd (cm)	5.00	19.60
Bredd (cm)	7.50	17.50
Djup (cm)	12.60	5.90
Vikt (g)	589.00	925.00



Produkt:
www.sandberg.world/product/laptop-powerbank-27000-pd100w



Återförsäljare: